

STANDARDdue

Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 Q

 QM

 QMI

 QX.54

 QX.CO.54

Feller-NR: 7563.ARK.QMI.L.61.34

E-NR: 554 020 100

EAN: 7613175278117

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale -
 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -
 Éclairage de contrôle ou d'orientation - Profondeur 27
 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--|---|
| tension nominale: | 230 V |
| mode de montage: | encastré |
| assemblage: | élément de base avec plaque de recouvrement |
| exécution: | contact à poussoir simple |
| sans halogène: | Oui |
| contacts: | 1 fermeur, 1 ouvreur |
| courant de dimensionnement: | 16 A |
| qualité de la matière: | Duroplast |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matière: | matière synthétique |
| mode de fixation: | fixation par vis |
| nombre de boutons à bascule: | 1 |
| avec éclairage: | Oui |

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteur à
 poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2
 boutons-poussoir - Avec plaque de
 recouvrement - Disque frontal...

Feller-Nr / E-NR

920-756363.QMI.FL.61
 378 227 100




Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à
 poussoir, contacts à poussoir, petites
 combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
 mA


688.230V.LED.10
 209 950 000

Fiche technique: 7563.ARK.QMI.L.61.34

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc (set à 10)... | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune (set à 10)... | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge (set à 10)... | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu (set à 10),... | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert (set à 10),... | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
|  | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge | 688.12-48V.LED.40 209 933 000 |

Fiche technique: 7563.ARK.QMI.L.61.34


Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80
 interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000
 LED 12-48 V vert - Vert



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 630.BZ
 et contact à poussoirs - Sans LED 209 878 000




Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.10
 et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 209 980 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.30
 et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 209 982 000




Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.40
 et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 209 983 000




Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.70
 et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 209 987 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.80
 et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 209 985 000





Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.Q.FL.61
 poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 221 100
 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale -
 Sans plaque de r...



Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec 2911.QMI.61
 découpe STANDARDdue 50 mm - pour Disque 374 011 100
 frontale 53 mm - 90 x 90 mm - blanc

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Contact à poussoir - Lumineux - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle ou d'orientation - BSM - Incolore | 7563.ARK.BSM.34 354 257 002 |
|  | Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec lentille frontale - Avec plaque de recouvrement - Disque fro... | 920-7560.QMI.FL.61 378 223 100 |